


1/3頁 使用範例



產品編號 : 56010

產品品名 : HQ-8G-MAZ-28

台製 寬溫 L2 千兆 網管 交換器 8 Port 黑色

變壓器 : AC Input : 100-240 / 1.0A / 50-60 Hz

DC Output : 12V / 1A

8 ports managed Layer 2 Gigabit switch

0.75W per port GREEN ETHERNET and support EEE function

802.1D/802.1w/802.1s STP (Simply setting for Loop Prevention)

802.1Q Tagged, Port-based VLAN, Q-in-Q

BPDU filtering, up to 9K jumbo frame (Bridge Protocol Data Unit)

Port based bandwidth control, 8Kbps step

16G switching capacity

WEB, SNMP remote manageable

Storm Control (風暴防止)

Remote Cable Diagnostic


Managed VLAN(option)

Auto Provision(option) (自動派送)


Wide Operating Temperature : -20 ~70°C

1.5x distance : 150meter(492ft) only support HQ-8G-MAZ-28 to HQ-8G-MAZ-28



前視圖



右視圖



後視圖



快速安裝使用說明

型號: **HQ-8G-MAZ-28** 網管交換器系列

說明

HQ-8G-MAZ-28 為節能型 GIGA 網管型交換器系列產品。本設備提供八路 10/100/1000Base-T 標準網路界面。HQ-8G-MAZ-28 支援第二層網管、提供網頁及 SNMP 管理。LED 燈號設計容易讓使用者了解連線狀態與連線速度。

相容標準

IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000Base-T、IEEE802.3x 流量控制。

10/100/1000 Base-TX RJ-45 網路接頭

8 個 RJ-45 網路接頭提供 MDI-X (至 PC/NB 端) 或 MDI (至 Switch 端)。(10/100/1000Mbps) 雙絞線電纜，支援自動 MDI/MDI-X 及自動協商功能。



使用環境

電源

外觀尺寸

建議工作溫度:-20°C~70°C AC 變壓器 12V/1A 179mm x 110mm x 28mm (長 x 寬 x 高)
建議工作溼度:5-95% 非結露狀態
功耗 <6W

一般使用(不需設定)

將變壓器插好後,即可將網路線插入任一RJ45插孔來連線與交換資料

本產品提供熱插拔

使用網管(需要設定)

可使用瀏覽器登入 <http://192.168.172.2> 預設登入帳號: **admin** 預設登入密碼: **12345**
可直接登入設定及觀看狀態。詳細設定資料請參照使用手冊說明。(舉例:個人電腦請先將網路卡設定為 **192.168.172.254/255.255.255.0**,再直接網路線對連使用)

若需詳細操作說明書,請連絡賣方傳送資料

LED 燈號說明

LED	功能	表示	狀態
POWER	電源指示燈	綠色	設備電源正常
		熄滅	設備無電源.
LAN1~8 Speed	網路連線速度	橘色	網路連結速度 1000M
		綠色	網路連結速度 100M
		熄滅	網路連結速度 10M(LINK 需亮起)
		綠色閃爍	光纖口收發資料中
LAN1~4 LINK	網路連結	綠色	LANx 連結正常
		熄滅	LANx 無連結或連結錯誤
		綠色閃爍	LANx 收發資料中

其他注意事項

本設備貼於外殼處保固貼紙如有撕毀,本設備將不予提供保固服務。